

# ***Diplôme National du Brevet***

## ***Brevet blanc 2022 N°1***

### **EPREUVE DE SCIENCES**

Partie TECHNOLOGIE

25 Points

***Etude de cas :***

**Radar de Recul**

**Consignes :**

Les élèves répondent sur le document réponse et peuvent garder le sujet.  
Vous devez rédiger vos réponses  
Vous pourrez retrouver le sujet et la correction sur le site de technologie.


Le radar de recul est un système utilisé à l'arrière des véhicules pour faciliter la manœuvre de stationnement.

Il est constitué de 4 capteurs à ultrasons positionnés sur le pare-chocs du véhicule. Lorsqu'un obstacle est détecté (mur, véhicule, arbre, personne...) (voir Document 1), le système émet des bips sonores et affiche la position de l'obstacle sur un écran au tableau de bord.



Document 1


Chaque capteur est capable d'émettre et de recevoir des ultrasons. Lorsqu'un obstacle est présent face au capteur, le délai entre l'émission et la réception de l'onde permet de connaître la distance qui le sépare de l'obstacle (voir Document 2). Les informations sont ensuite traitées par l'ordinateur de bord.



Document 2



Document 3



L'affichage au tableau de bord s'active lorsque la distance avec l'obstacle est inférieure ou égale à 2 m. Des voyants verts apparaissent puis oranges, puis rouges au fur et à mesure que le véhicule se rapproche de l'obstacle (voir Document 3). Ils sont accompagnés d'un signal sonore émis par un buzzer dont le rythme s'accélère lorsque la distance diminue.

Document 4 : signaux visuels et sonores pour le conducteur		
Distance de l'obstacle (en mètre)	Couleur du voyant	Rythme du signal sonore (en seconde)
À partir de 2 m et jusqu'à 1 m	Voyant vert	signal toutes les 0,5s
Inférieure à 1 m et jusqu'à 0,50 m	Voyant orange	signal toutes les 0,25s
Inférieure à 0,50 m	Voyant rouge	signal continu

Document 5 : différents modèles de capteurs à ultrasons			
	Capteur à ultrasons Modèle A	Capteur à ultrasons Modèle B	Capteur à ultrasons Modèle C
Détection entre :	8 m et 0,1 m	0,6 m et 0,065 m	2 m et 0,2 m
Temps de réponse	240 ms	64 ms	530 ms
Diamètre	35 mm	65 mm	30 mm

**Document 6 : système de codage informatique des couleurs.**

Les couleurs sont notées « RVB » pour le système de codage informatique.

Code couleur RVB pour le **Vert** : (rouge 0 ; vert 255 ; bleu 0)

Code couleur RVB pour le **Rouge** : (rouge 255 ; vert 0 ; bleu 0)

Code couleur RVB pour le **Orange** : (rouge 255 ; vert 150 ; bleu 20)

**Numéro de candidat :**

**Question N°1 :**

**1 point au total**

Donnez la fonction d'usage du radar de recul (Rédigez précisément la réponse)

.....

.....

**Question N°2**

**1 point au total**

Qu'est-ce qu'un capteur ? (Identifier puis cocher la bonne définition)

- Un élément permettant d'avertir par un signal sonore.
- Un élément capable de prélever une information.
- Un élément pouvant transformer un mouvement.
- Un élément permettant d'alimenter en énergie.

**Question N°3 :**

**3 points au total**

a) Compléter les 2 affirmations ci-dessous concernant le capteur ultrason en utilisant les mots : **court** et **long**.

- Plus la distance est petite plus le délai émission / réception de l'onde est .....
- Plus la distance est grande plus le délai émission / réception de l'onde est .....

b) Quel paramètre permet de déterminer la distance entre le véhicule et l'obstacle ?

- Le délai entre l'émission et la réception de l'onde.
- La vitesse du véhicule.
- Le nombre de capteurs.


**Question N°4 :**

**6 points au total**

Compléter la chaîne d'information du système d'aide au stationnement.

- a) Compléter les 2 cases par une fonction (verbe à l'infinitif).
- b) Replacer les solutions techniques sur les pointillés :

*Buzzer / Capteur ultrason / Ecran avec voyants / Ordinateur de bord*



**Question N°5 :**

**3 points au total**

Pour le bon fonctionnement du système, le capteur à ultrasons doit avoir un temps de réponse inférieur à 500 ms et doit capter un obstacle à partir de 2 m de distance.

À partir du document 5, choisir le capteur le plus approprié.

.....

Justifie ton choix :

.....

.....

.....

**Question N°6 :**

**8 points au total**

À partir du document 4 et du document 6, compléter les 8 cases blanches de ce programme lié au fonctionnement du radar de recul (les distances sont en mètres).

```

mBot - générer le code
répéter indéfiniment
mettre Distance à distance mesurée par le capteur ultrasons du Port 3
Si Distance > 2 alors
    arrêter son continu
Si Distance < 2 et Distance > 1 alors
    arrêter son continu
    régler la DEL de la carte tout en rouge 0 vert 255 bleu 0
    déclencher un son court
    attendre secondes
Si Distance < [ ] et Distance > [ ] alors
    arrêter son continu
    régler la DEL de la carte tout en rouge [ ] vert [ ] bleu [ ]
    déclencher un son court
    attendre 0.25 secondes
Si [ ] < [ ] alors
    régler la DEL de la carte tout en rouge 255 vert 0 bleu 0
    déclencher son continu
    
```

**Question N°7:**

**3 points au total**

Aide toi du document 6 pour répondre à la question.  
Que veut dire RVB ?

R : ..... V : ..... B : .....